

雷击浪涌发生器



1.2/50μS雷击浪涌波形发生器
(6kV)

型号：AT2181-006-T

产品型号详细参数：

开路电压波形	1.2/50μS (1.2μS±30%、50μS±20%)
短路电流波形	8/20μS (8μS±20%、50μS±20%)
输出开路电压	200V - 6kV (±10%)
输出短路电流	100A - 3kA
电压极性	正/负
输出阻抗	2Ω
间隔时间	10-999s
冲击次数	1 ~ 999次
触发方式	相位角0° ~ 360°
设备尺寸	L x W x H = 550mm x 600mm x 280mm

产品特点：

- ◎ 触摸屏+PLC全自动化控制完成测试项目
- ◎ 程控高压电源、电压稳定精度高、击穿电流电压显示
- ◎ 电子开关放电
- ◎ 涌注入相位高度0 - 360°自由设定
- ◎ 正负极性自动切换
- ◎ RS232通信接口，实现远程控制

产品配置说明：

- ◎ 工业触摸屏人机对话
- ◎ 智能测控软件系统
- ◎ PLC自动控制
- ◎ 高采样示波器与差分探头采集

环境要求：

- ◎ 环境温度：0 ~ 40℃
- ◎ 工作电源：AC 220V 50/60Hz
- ◎ 环境湿度：45 ~ 85%